

CMX 01 Machine à compter les pièces et les jetons

avec fonction d'emballage



Features

La CMX01 compte les pièces de monnaie ou les jetons de valeur pure par pièce. La fonction de lot permet de régler des arrêts individuels afin d'emballer des quantités définies dans des sacs de pièces ou dans des tubes de pièces. Après l'arrêt et le retrait du sac ou de l'étui à monnaie, le redémarrage s'effectue en appuyant sur le bouton de démarrage. Les lots emballés peuvent être additionnés. Les pièces de monnaie dont le diamètre est inférieur à celui préréglé sont éliminées ; ne devrait pas être utilisée comme trieuse.

Le réglage de la taille et de l'épaisseur des pièces se fait manuellement à l'aide d'une échelle.

Un adaptateur pour la fixation de sacs à monnaie est fourni en standard. L'enveloppe pour les tubes de monnaie se fait via un adaptateur optionnel, y compris les tubes de monnaie.

Une valeur peut être enregistrée par pièce de monnaie.

1 sortie pour les sacs de pièces ou les tubes de pièces Emballage
1 compartiment de rejet

Caractéristiques	Description
Consommation électrique	60 W en crête, 22 W en fonctionnement, 8 W en veille
Valeurs de bruit	LpA < 74 dB(A), LpA en veille < 1 dB(A)
Arrêt du lot	avec préréglage enregistré 100/50/25/20 ou individuellement 1 - 999 pièces de monnaie.
Affichage de la valeur	Une valeur peut être enregistrée pour chaque taille de pièce/jeton afin d'afficher la valeur comptée en plus du nombre de pièces.
Tailles des pièces de monnaie/jetons	Ø 14-34mm ; épaisseur 0.8-3.8 mm
Affichage	Écran LCD de 3 pouces
Puissance	3400 pièces par minute
Capacité de la trémie	1500 pièces de monnaie
Dimensions (H x P x L)	19 x 35 x 23.5 cm
Poids	7 kg

Accessoires:



Imprimante externe



Set de housses pour CHF



Sacs à monnaie/boîtes à monnaie

